

HRC-4016

DIGITAL REMOTE CONTROLLER

본 기기는 원격지에서 개별(16채널) 전체 방송 제어와 마이크 방송 및 USB, SD CARD에 저장된 음원을 재생하며, FM 주파수 선택 후 라디오 방송을 송출 할 수 있는 기기이다.



| 기기 특징

LED LEVEL METER

- 전면 패널에 10DOT의 LED LEVEL METER로 출력 음원 가청 확인

방송지역 16채널 선택

- 개별 16채널, 전체 1채널 선택 스위치
- 방송중인 채널 LED 표시

구즈넥 마이크 채용

- 고성능 구즈넥 마이크(콘덴서)를 이용하여 육성방송 송출

외부입력 단자

- 별도 외부입력 단자(AUX)를 구성하여 원격지에서 다양한 음원 기기 음원 송출

볼륨 조절

- Microphone, 외부입력(AUX), Chime 볼륨 조절

감청 기능

- 모니터 스피커를 이용 실시간으로 리모트 출력 확인

FM 라디오 송출 기능

- FM 주파수 선택 송출

USB/ SD CARD 재생 기능

- USB 및 SD CARD에 저장된 MP3 음원 재생 기능

| 주요 사양

구분	성능
사용전원	DC24V
정격출력/임피던스	1.2V±200Mv, BAL
입력감도/임피던스	MIC : -60dB/300Ω, BAL / AUX : -20dB/600Ω, UNBAL
스피커 제어 회선수	개별 16채널, 전체1채널
전고조파 비율	MIC : 0.5% 이하 / AUX : 0.2% 이하
음원 저장 및 재생	USB, SD CARD / MP3
FM주파수 범위	87.5Hz ~ 108Hz
DISPLAY	LED DISPLAY
규격	256(W) * 58(H) * 172(D)MM

* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될수 있습니다.