

DAD-4128

AUDIO DISTRIBUTOR AMPLIFIER

본 기기는 입력된 2채널의 오디오를 8채널로 분배하는 오디오 분배기이다.



| 기기 특징

- 입력채널에 과입력 표시 램프(PEAK LED)를 채용하였다.
- 각각 채널에 신호 표시용 LED 및 음량 조절 볼륨을 채용했다.
- 입력 및 출력 회로에 밸런스 회로를 채택하여 잡음 유입을 방지 할 수 있다.
- 분배 된 8계통 신호에 대하여 각각 이득 조절이 가능하다.
- 상호 임피던스 매칭이 특징이다.

| 주요 사양

구분	성능
사용전원	DC24V
소비전력	5W
입력	2채널
출력모드	8채널 / 스테레오 : 4채널
출력레벨	3V+ / -0.5V
채널	1입력 8출력 or 2입력 4출력
전 고조파 비율	0.1% 이하
S / N	75dB 이상
DISPLAY	LED DISPLAY
규격	482(W) * 44(H) * 280(D)MM

* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될수 있습니다.